

KENTAMED®

BISTOURI ÉLECTRIQUE

KENTAMED 1E



APPLICATION : PETITE ET MOYENNE CHIRURGIE

UTILISATION : Généraliste, dermatologue, dentiste

DESCRIPTION:

- ❖ contrôlé par microprocesseur
- ❖ puissance de sortie 100 W
- ❖ 5+1 modes d'opération :
 - coupe douce
 - coupe avec coagulation
 - coagulation de contact
 - coagulation par étincelage
 - coagulation bipolaire et micro bipolaire
- ❖ réglages de puissance indépendants pour chaque mode
- ❖ affichage digital
- ❖ sauvegarde des derniers réglages de puissance
- ❖ indicateurs de surchauffe et de puissance incorrecte
- ❖ indicateurs de fonction sur la façade
- ❖ arrêt automatique en cas de défaut
- ❖ alarme sonore en cas de défaut
- ❖ 2 ans de garantie

KENTAMED 1E

Caractéristiques Techniques

| Mode | Puissance maximale | Facteur de crête |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Coupe pure | 100 W / 500 Ω | 1.6 |
| Coupe avec hémostase | 100 W / 500 Ω | 2.1 |
| Coagulation de contact | 100 W / 300 Ω | 3.0 |
| Coagulation par étincelage | 20 W / 5000 Ω | 7.0 |
| Coagulation bipolaire | 80 W / 100 Ω | 1.5 |
| Coagulation bipolaire coagulation | 35 W / 100 Ω 1.5 | |
| Fréquence [kHz] | 460 | |
| Fréquence de modulation [kHz] | 33 | |
| Sécurité patient | NEMSY (Neutral Electrode Monitoring System) | |
| Activation | Pédale double et commandes digitales | |
| Cycle de fonctionnement (s) | 10/30 | |
| Classe de sécurité / Classe MDD | I/IIb | |
| Type des parties appliquées | BF | |
| Dimensions [mm] | 256x200x85 | |
| Poids [kg] | 5 | |

Lot d'accessoires standards :

- ✓ 1 Manche porte-électrode à commandes digitales réutilisable
- ✓ 7 électrodes monopolaires
- ✓ 1 plaque réutilisable avec son cordon de 3 m
- ✓ 1 pince bipolaire
- ✓ 1 câble bipolaire 3 m
- ✓ 1 pédale double
- ✓ manuel utilisateur

AUTRES ACCESSOIRES – disponible sur demande

Fabricant :

KENTAMED Ltd.

41, •Nestor Abadjiev•St.

POB 203, Plovdiv 4023, Bulgaria

tel./fax: +359 32 622 934

e-mail: sales@kentamed.com

www.kentamed.com



Distributeur :

