

KENTAMED®

BISTOURI ÉLECTRIQUE

KENTAMED RF100



APPLICATION: Petite et moyenne chirurgie avec coupe et coagulation douces

UTILISATION: Dermatologie, **ORL**, Esthétique

DESCRIPTION:

- ❖ Technologie radiofréquence 4MHz
- ❖ Contrôlé par microprocesseur
- ❖ Combine les effets bien connus de la radiofréquence sur les tissus, avec des innovations révolutionnaires concernant les caractéristiques de forme d'onde
- ❖ Champs d'applications cliniques extrêmement larges
- ❖ Puissance de sortie efficace
- ❖ 6 modes de fonctionnement
- ❖ Chaque mode peut être sélectionné avec seulement une touche
- ❖ Sauvegarde automatique des puissances pour chaque mode lors de l'arrêt du bistouri
- ❖ La puissance peut être ajustée avec une précision de 1 Watt
- ❖ Système de détection de puissance incorrecte
- ❖ Le logiciel surveille les actions de l'utilisateur et prévient contre les mauvaises manipulations
- ❖ Le bistouri est protégé contre les surchauffes
- ❖ 3 ans de garantie

KENTAMED RF100

Caractéristiques Techniques

Mode	Puissance de sortie	Facteur de Crête
Fine CUT	70 W / 250 Ω	1.5
Heavy CUT	100 W / 400 Ω	1.5
Soft COAG	50 W / 250 Ω	2.0
Forced COAG	50 W / 400 Ω	2.8
Bi COAG	80 W / 50 Ω	1.5
Micro Bi COAG	35 W / 50 Ω	1.5
Fréquence [MHz]	4	
Fréquence de Modulation [kHz]	33	
Sécurité Patient	NEMSY (Neutral Electrode Monitoring System)	
Activation	Pédale double et manche porte-électrode	
Cycle de fonctionnement (s)	10/30	
Classe de sécurité / Classe MDD	I/IIb	
Type des parties appliquées	BF	
Dimensions [mm]	280x150x280	
Poids [kg]	8.6	

Lot d'accessoires standards:

- ✓ 1 Manche porte-électrode à commandes digitales réutilisable
- ✓ 5 électrodes monopolaires
- ✓ 10 plaques à usage unique (NE)
- ✓ 1 câble réutilisable pour plaque à usage unique
- ✓ 1 câble bipolaire 3 m
- ✓ 1 pince bipolaire
- ✓ 1 pédale double
- ✓ 1 manuel utilisateur

AUTRES ACCESSOIRES – disponibles sur demande

Fabricant:

KENTAMED Ltd.

41, Nestor Abadjiev St.
POB 203, Plovdiv 4023, Bulgaria
tel./fax: +359 32 622 934
e-mail: sales@kentamed.com

www.kentamed.com



Distributeur

